

Juhend arvutite käivitamiseks Linuxis ICT-405 arvutiklassis

NB! See ei ole üldine juhend tegutsemiseks Linuxiga või arvutiklassides. Siin toodud soovitusi ei tasu proovida muudel arvutitel (sh kodus)!

- Kui on jama – esimene asi: kiika arvuti taha ja vaata kas võrgukaabel on augus ja augu ümber LED'id on aktiivsed (roheline põleb ja oranž plingib) - enne kui see korda ei saa pole mõtet ülejäänut kontrollida.
- Kui bootides tuleb kaua üles, võib nende kolme mummu plinkimise ajal vajutada klahvile 'F2', see toob 'ära peidetud' boot logi nähtavale.
- Boot võib takerduda 3 minutiks 'Accounts Services' taha. Seda on boot logist näha, võib arvutile julmalt restarti teha kui üle 3 minuti toppama jääb.
- Võib tekkida olukord kus boot oli edukas aga miskipärast graafilist keskkonda ette ei võeta – tegelikult võeti aga näha ei ole, juhtub 2% bootidest. Lahendus: vajuta kombinatsiooni CTRL-ALT-F1, oota kümme sekundit ja vajuta kombinatsiooni CTRL-ALT-F7.
– Kui ei mõju, võib julmalt restarti teha (läbi power nupu).
- Restartida peaks saama alati, kui liikuda tekstikonsoolile '1' (CTRL-ALT-F1) ja seejärel klaviatuurilt kombinatsioon CTRL-ALT-DEL . Kui see ei mõju, võib julmalt restarti teha läbi power nupu.
- Juhul kui mingi meetodiga graafilist loginit ette ei tule, on tegemist võrguhäirega, tõenäoliselt on võrgukaabel ära või internet katki – süsteem on üles ehitatud selliselt, et ilma ligipääsuta autentimis-serveritele graafilist loginit ette ei anta.
- Tunni alguses võib sisselogimine olla aeglane sest kõik ülejäänud arvutiklassid tegelevad ka sama protsessiga – IT osakonna serverid on lahjad ja ülekoormus tekib kiirelt.
- Graafiliselt desktopilt saab 'logout' teha läbi kombinatsiooni CTRL-ALT-DEL, see selleks et sama asja jaoks ei peaks hiirega kolmes menüüs navigeerima.